

Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa

Profilo YK-8200



KOLAY KULLANIM KILAVUZU



PROFİLO

PROFİLO

ÖDEME SİSTEMLERİ



1. CİHAZ TANITIMI	4
1.1. Cihazı Açma	5
1.2. Cihazı Kapatma	5
1.3. Menü	5
1.4. Şifreler	6
1.5. Kağıt Rulosu	9
2. SATIŞ YAPMA	10
3. Z RAPORU ALMA	11
4. CİHAZ ÖZELLİKLERİ	13

1. CİHAZ TANITIMI - TUŞ TAKIMI

	FONK	HATA DÜZELT	İPTAL FİŞ İPTAL	KAĞIT	 KASİYER
KISIM 1 KISIM 5	7	8 ABC	9 DEF	PLU	 + %
KISIM 2 KISIM 6	4 GHI	5 JKL	6 MNO	FİYAT	 - %
KISIM 3 KISIM 7	1 PQRS	2 TUV	3 WXYZ	FİYAT GÖR DİĞER	
KISIM 4 KISIM 8	0 ()	. ., ?	00 &@#	KREDİ DÖVİZ	NAKİT 
K. AVS K. ÖDM	ÇEKMECE	-	X	ARA TOP FATURA	

1. CİHAZ TANITIMI



AÇMA / KAPAMA
ANAHTARI

1.1

Cihazı Açma

Cihazı açmak için cihazın arka panelindeki açma / kapama anahtarını yukarı konuma getiriniz.

1.2

Cihazı Kapatma

Cihazı kapatmak için cihazın arka panelindeki açma / kapama anahtarını aşağı konuma getiriniz.

1.3

Menü

Cihaz menüsü içerisinde gezinmek için [**Kasiyer**] tuşunu kullanınız. Bu tuşa her bastığınızda yazar kasa bir sonraki konuma geçer. Yazar kasanın konumları sıra ile "SATIŞ -X-Z-EKÜ-SET-S-OFF" şeklindedir.



KASİYER

1. CİHAZ TANITIMI

KASİYER (1-4)

Z

ŞİFRE

A

1.4

Şifreler

Yazar kasanın "X – Z – EKÜ – SET – S" konumlarına girebilmek için, öncelikle gerekli şifrelerin girilmesi gerekmektedir.

X – Z – EKÜ – SET konumlarına giriş şifreleri ortaktır. Bu şifre fabrika çıkışında **"0000"** olarak programlanmıştır. Bu şifre yazar kasanın SET konumundan değiştirilebilir.

S konumuna, sadece yetkili servislerin girme izni vardır.

Yazar kasanın Satış Ekranına giriş için gerekli kasiyer şifresi fabrika çıkışında **"0000"** olarak atanmıştır.

1. CİHAZ TANITIMI

KASİYER (1-4)

KASİYER (1-4)
2

1.4

Cihaz ilk açıldığında karşınıza Kasiyer Girişi Ekranı gelecektir. Kasiyer seçimi aşağıdaki gibi yapılır.

- 1 : KASİYER A
- 2 : KASİYER B
- 3 : KASİYER C
- 4 : KASİYER D

Örnek: B Kasiyerinin Seçilmesi

2
TUV



1. CİHAZ TANITIMI

KASİYER ŞİFRESİ

B

B

0,00

1.4

Kasiyer şifresi A, B, C, D kasiyerleri için fabrika çıkışında “0000” olarak atanmıştır. Aşağıdaki şekilde şifre girişi yapılarak kasiyer seçimi tamamlanmış olur.

00

&@#

00

&@#

NAKİT



B kasiyeri seçimi sonrası ulaşılan Satış Ekranı yandaki gibi olacaktır.


1. CİHAZ TANITIMI

KAĞIT RULOSU ÖZELLİKLERİ

Kağıt	: Beyaz, Termal
Rulo Geniřlięi	: 56 mm
İç Göbek Çapı	: 13-14 mm
Rulo Çapı	: 50 mm



35° %85 Baęıl Nem



1.5 Kağıt Rulosu

1. Yazıcı kapaęını açınız.
2. Ruloyu kâğıt yuvasına yerleřtiriniz.
3. Yazıcı kapaęını kapatınız.
4. Tuř takımı üzerindeki, kağıt sürme tuřu ile kağıdı 4-5 cm çıkacak řekilde sürünüz.

UYARI!: Yazar kasanız ile sevk edilen termal kâğıtlar TSE onaylıdır. Depolama řartlarına uyulduęunda saklama süresi 7 yıldır.

TSE onaylı termal kağıt kullanmak mecburidir.
Termal kağıtları serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza ediniz.

2. SATIŞ YAPMA

2,00TL KISIM 1 (GIDA) Satışı için;

2 TUV	00 &@#	KISIM 1 KISIM 5
----------	-----------	--------------------

2,00TL KISIM 2 (İÇECEK) Satışı için;

2 TUV	00 &@#	KISIM 2 KISIM 6
----------	-----------	--------------------

5,00TL KISIM 1(GIDA) Satışı için;

5 JKL	00 &@#	KISIM 1 KISIM 5
----------	-----------	--------------------

Toplam tutar bilgisini görmek ve ödemeyi
nakit olarak sonlandırmak için;

ARA TOP FATURA	NAKİT ↩
-------------------	------------

Örnek Satış

Fiyat girerek KISIM satışı gerçekleştirmek için tuş takımı üzerinden sırasıyla yandaki tuşlamalar yapılır.

İşlem sonunda alınacak fiş çıktısı yandaki gibi olacaktır.

EDATA ELEKTRONİK TANTAVI MAH.MENTEŞOĞLU CAO.TERRA PLAZA NO:25 34764 ÖMRANIYE İSTANBUL TEL:02164613110	
17/09/2014 FİŞ NO: 0015 SAAT:16:13	
GIDA	%08 *2,00
İÇECEK	%08 *2,00
GIDA	%08 *5,00
ARATOP	*9,00

KDV	*0,67
TOP	*9,00

NAKİT	*9,00

KASİYER: A/KASİYER #1	
TEŞEKKÜR EDERİZ YİNE BEKLERİZ MERSİS: 1234567890123456 www.edata.com.tr	
EKÜ NO:0001 Z NO:0003	
FF TEST 00000125	

3. Z RAPORU ALMA

Z

ŞİFRE

A

Z raporları toplam satış bilgilerini detaylı gösteren mali raporlardır.

Ana Menü üzerinden Z Modu seçilir ve şifre girilir.

Z

> Z GÜNLÜK RAPOR
PLU RAPORU
MALİ HAFIZA RAPORU
Z RAPORU GÖNDER

A

Karşınıza gelecek alt menü ekranı yandaki gibi olacaktır. Günlük rapor almak için "Z GÜNLÜK RAPOR" bölümü seçilir.



4. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
İşlemci	400 MHz ARM9 32 bit
Hafıza	128 MB
Yazıcı	2" (58 mm) termal yazıcı
Yazma Hızı	75 mm/s
Operatör Ekranı	4 satır, 24 karakter (192 x 64 Full grafik likit kristal ekran)
Müşteri Ekranı	2 satır, 24 karakter (192 x 32 Full grafik likit kristal ekran)
Tuş Takımı	35 tuş
Mali Hafıza Kapasitesi	3650 Gün
EKÜ Kapasitesi	1.2 Milyon Satır (128 Mbit)
Kısım Sayısı	8 Kısım
PLU Sayısı	100.000 PLU
KDV Sayısı	8 KDV grubu

7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

RAPORLAR	
X Raporları	X Raporu
	X PLU Raporu
EKÜRaporları	Z Raporu
	Z PLU Satış Raporu
	İki Z No Arası / İki Tarih Arası Mali Hafıza Raporları
Z Raporları	EKÜ Detay Raporu / EKÜ Z Detay Raporu
	Tarih ve Saat Aralığına Göre / Z No Aralığına Göre EKÜ Fiş Detay Raporu
	Tek Fiş Kopyası / Dönemsel Fiş Kopyası
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar	Uzunluk: 250 mm, Genişlik: 151 mm, Yükseklik: 90 mm
Ağırlık	920 gram (1150 gram batarya ile)
Çalışma Sıcaklığı	0 C° / + 50 C°
Renk	Gri - Beyaz

7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

GÜVENLİK

Elektronik Koruma	Elektronik mühür, elektromekanik ağ koruması
-------------------	--

BAĞLANTILAR

Seri Arayüz	3 adet RS232 (1 POS, 1 Barkod Okuyucu, 1 Terazi/Yazıcı Bağlantısı)
USB Arayüz	2 adet (1 PC, 1 Barkod Okuyucu Bağlantısı)
Çekmece	1 adet
Ethernet	1 adet (10/100Mbit)

DONANIM ÖZELLİKLERİ

NFC (Opsiyonel)	ISO 18092 standardında NFC okuyucu (temassız okuyucu)
SAM Modül	1 adet SAM Modülü
GPRS Modem (Opsiyonel)	900/1800 MHz GSM/EGPRS
PSTN Modem (Opsiyonel)	56K
Güç	100 - 240 V AC (50-60 Hz) / Harici Adaptör 10V DC 4.2A
Batarya (Opsiyonel)	7,4 V 4400 mAh Li-Ion Pil
Speaker	Var



 **0850 222 72 72**
R2 R2

PROFİLO

E Data Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Tantavi Mahallesi Menteşoğlu Cad. Terra Plaza No: 25 34764 Ümraniye, İstanbul
Tel: +90 (216) 461 31 10 Faks: +90 (216) 461 31 80
www.edata.com.tr • www.profiloodemesistemleri.com

PROFİLO

ÖDEME SİSTEMLERİ

Bir  **AKFA HOLDİNG** kuruluşudur.